



MODE D'EMPLOI DE L'UTILISATEUR SYSTEME A PREPAIEMENT APOLLON CT - 200

COMMENT UTILISER CORRECTEMENT UNE CLE

Insérer la clé sur le bouton et attendre le signal sonore, puis retirer la clé.

POUR METTRE EN MARCHÉ LE LAVE-LINGE OU LE SECHE-LINGE

1. Insérer la clé utilisateur sur le lecteur (IN-1 pour le lave-linge ou IN-2 pour le séchoir) Le solde de la clé apparaît **** 30.00 FR ****
2. Insérer à nouveau la clé pendant que le solde est indiqué et attendre le signal sonore. Un montant de travail est soustrait de la clé (par défaut Fr. 5.--) Le nouveau solde apparaît. **START 25.00 FR** Retirer la clé.
3. Utiliser le lave-linge ou le séchoir.
4. Lorsque le programme est terminé, le système s'arrête automatiquement après 5 minutes. Insérer la clé et attendre le signal sonore pour interrompre l'utilisation de la machine ou à la fin du programme. Le solde du montant non utilisé est rajouté sur la clé. **STOP 28.00 FR** Retirer la clé.

Pendant l'utilisation de la machine, un point noir clignote. Un symbole « éclair » apparaît lorsque la consommation du courant électrique est détectée par le compteur. En cas de coupure de courant, le montant en cours d'utilisation est sauvé.

POUR OUVRIR LA PORTE DU LAVE-LINGE OU SECHOIR

Insérer la clé utilisateur sur le lecteur (1 pour le lave-linge et 2 pour le séchoir) Retirer la clé, la machine est alimentée pendant 10 secondes.

MISE EN GARDE

**LES CLES DOIVENT ÊTRE MISES HORS PORTEE DES ENFANTS.
NE PAS AVALER LES CLES. NE PAS JETER AU FEU.**

RUDAZ ELECTRONIC ©

RECHARGE DES CLES

POUR CHARGER UNE CLE

1. Insérer la clé de **RECHARGE**. Le montant de recharge apparaît. **R 30 FR ?** pendant 7 secondes.
2. Insérer la clé de l'utilisateur et attendre le signal sonore. Le montant de recharge (par défaut Fr. 30.--) est alors additionné sur la clé.

Cette opération peut être effectuée pendant l'utilisation du compteur.

POUR CONSULTER LES TOTALISATEURS

L'appareil enregistre le total des montants rechargés sur les clés (TOTAL A) et le total des montants encaissés par l'appareil (TOTAL B)

1. Insérer la clé de **RECHARGE**.
2. Insérer une deuxième fois la clé **RECHARGE** le total A apparaît **T.A 0000 FR**
3. Insérer la clé de **RECHARGE** le total B apparaît **T.B 00000.00 FR**
4. Quitter le mode visualisation des totalisateurs en insérant la clé **RECHARGE**.

Cette opération peut être effectuée pendant l'utilisation du compteur.

POUR METTRE A ZERO LES TOTALISATEURS

1. Suivre la même procédure que pour consulter les totalisateurs.
2. Lorsque l'un des totaux est affiché, insérer la clé **REGLAGE** pour mettre celui-ci à zéro.

Cette opération peut être effectuée pendant l'utilisation du compteur.

